



- Täyttää uusien asuntojen palovaroitin vaatimukset
- 2 silmukkaa
- Patentoitu palopaikan paikantamistoiminto
- Virransyöttö jopa 8 tai 15 palovaroittimelle
- Yhteinen varmennusparisto
- Ilmoittaa järjestelmän tilan selkeillä puheviesteillä

JUBILEE on monitoimiyksikkö kodin tai mökin palovaroitinjärjestelmän hallintaa varten. Jubilee toimii varmennettuna virtalähteenä jopa 8 tai 15 palovaroittimelle, jolloin näiden paristonvaihtoja ei tarvita. Toimii verkkovirralla ja yhteisellä varmennusparistolla sähkökatkojen aikana.

Elotecin patentoitu akustinen paikannus opastaa sinut suoraan palopaikkaan yhdellä painalluksella. Kun savua on havaittu, kaikki varoittimet hälyttävät. Painamalla painiketta yksikkö vaientaa kaikki varoittimet, savua havainnutta varoitinta lukuun ottamatta.

Toimitetaan kolmena eri mallina – mitoitettuna eri määriille varoittimia ja käyttöjännitteille, mutta samoilla toiminnoilla. JUBILEE 8 ja 15 kytketään 230V, ja hallitsevat nimensä mukaisesti 8 tai 15 varoitinta. JUBILEE 12V kytketään erilliseen 12V virtalähteeseen, esim. mökin aurinkopaneeliin.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	230 VAC (JUBILEE8/15) 12VDC (JUBILEE 12V) 9V varmennusparisto
Mitat (L x K x S)	83 x 175 x 34 mm
Silmukoita	2 kpl. valinn.valv. 4,7kΩ EOL
Ulostulot	1 kpl. palo, pot.vapaa (NO) 1 kpl. konfiguroitava, pot.vapaa (NO)

Tilaustiedot

JUBILEE 8	Keskusyksikkö 8 varoittimelle
JUBILEE 15	Keskusyksikkö 15 varoittimelle
JUBILEE 12V	Keskusyksikkö 15 varoittimelle
EO 103 J	Optinen palovaroitin
EI 103 J	Ioni palovaroitin
VA 100 J	Vesivaroitin