



- GSM ja GPRS toiminta
- SMS- ja puheviestit
- Liitettävissä suoraan Magnum 10/25-keskuksen dataloop-liittimeen
- 3 sisääntuloa ja 3 relelähtöä itsenäiseen käyttöön
- Helppo konfiguroida GSM Loader ohjelmalla

M10/25-GSM33 sovitinmoduuli on suoraan liitettävissä Elotecin Magnum 10 ja 25-sarjan palokeskuksiin, antaen keskukselle valmiuden uusien tapahtumien välittämiseen SMS-viestinä tai puheella.

Moduuli liitetään suoraan Magnum 10 tai 25 keskuksen dataloop-liittimeen jolloin saadaan SMS-viestit jokaisesta uudesta tapahtumasta. Moduulin on lisäksi mahdollista tallentaa 11 eri puheviestiä GSM-Loader ohjelmalla. Palo, Vika, Kuittaus, Palautus, Sisääntulon ja Relelähdön aktivointi -tapahtumille voidaan määrittää yhteenkuuluvat SMS- ja puheviestit.

GSM-moduulilla on 3 eri toimintatilaa

Itsenäinen toiminta

- Moduuli valvoo 3 digitaalista sisääntuloa ja ohjaa 3 relelähtöä, ja välittää yhteenkuuluvat SMS- ja puheviestit käyttäjälle muutoksista.

Magnum 10/25-keskuksen toimintatilan osoitus

- Palo, vika, ennakkovaroitus, kuittaus, palautus, irtikytkentä-tapahtumista ilmoitetaan yhteenkuuluvalla SMS-/puheviestillä.

Magnum 10/25-keskuksen tapahtumalokin välittäminen

- Moduuli lähettää uuden tapahtuman sattuessa Magnum-keskuksen loki-kirjauksen tekstiviestinä. Esimerkiksi palohälytyksen sattuessa tekstiviestistä käy ilmi hälyttävän yksikön tyyppi, ryhmänumero, ryhmäteksti, ilmaisimen osoite ja ilmaisimen sijaintiteksti.

Tekninen erittely

Käyttöjännite:	20V – 30V DC
Relelähdöt:	2A 30VDC / 0.5A 125VAC
Riviliittimet:	Enintään 2,5mm ²
Kotelomateriaali:	ABS
Käyttölämpötila:	-10°C - 50°C
Kosteus:	Enintään 95%, ei kond.
Mitat:	150 x 90 x 32 mm (LxKxS)
Paino:	216 g - koteloituna

Elotec Finland Oy Ab

Lapväärtintie 702. LAPVÄÄRTTI

Puh: +358 6 2228 401

E-mail: info@elotec.fi

Web: www.elotec.fi